

Auftrag Nr. 13 266 El.

Erweiterte Funktionen

Den erweiterten Funktionen ist gemeinsam, dass sie über eine Eingangsprozedur gestartet und mit individueller Weiterschaltung vorbereitet werden.

Eingangsprozedur:

1. Setzknopf drücken
2. Auslöser drücken
3. Auslöser loslassen
4. Setzknopf loslassen

Neue Ebene durch Codeeingabe:

Diese Funktion erschließt bis zu 9 neue Blöcke. Sie kann nur aus dem Standardwerk gestartet werden.

1. Eingangsprozedur ausführen
2. Vierstellige Codezahl hintereinander eingeben

Bei richtiger Eingabe erscheint im Feld 1 der Buchstabe des Blockes A - I.

Bei Eingabefehlern bringt 1x Auslöser das Programm wieder in den Normalzustand.

Die Funktion wird gelöscht durch

- * Eingabe einer falschen Zahl
- * Ausschalten der Spieltischspannung